

インジケータ表示別の動作状態について

BB-HCM381/HCE481のインジケータ表示色の解説

※要注意：「オレンジ色」と「赤色」が特に判別しにくい

インジケータがオレンジ色



インジケータが赤色



BB-HCM381/HCE481のインジケータ表示色の解説

表示色	インジケータ部(拡大)	表示状態	カメラ動作状態
緑色		点灯	<ul style="list-style-type: none">・LAN接続時・待機中or通信中・自動設定の設定完了時・DHCP設定のIPアドレス取得完了時
		点滅	<ul style="list-style-type: none">・自動設定の設定中・DHCP設定のIPアドレス未取得時

		点灯	<p>[電源投入時や待機時]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・LANに接続していない時(イーサネットのケーブルが抜けているときなど)【BB-HCM381】 ・製品の異常発生時【BB-HCE481】
オレンジ色		点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・LANに接続していない時(イーサネットのケーブルが抜けている/断線しているときなど) ・バージョンアップ中(ファイル名入力画面表示中) ・CLEAR SETTING ボタンを押した時
		点滅(約2秒間隔)	<ul style="list-style-type: none"> ・UPnPによるポート更新エラー <p>※カメラ側のステータス情報で「UPnP」の状態を確認してください。 →ステータス情報説明 (BB-HCE481/HCM403/HCM3xxシリーズ)</p>
赤色		点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品に異常発生時 <p>※オレンジ色の点灯を、赤色の点灯と誤認されることがあります。赤色は、点灯状態はありません。カメラ側のステータス情報で「自己診断」の状態を確認してください。 →ステータス情報説明 (BB-HCE481/HCM403/HCM3xxシリーズ)</p>
消灯		消灯	<ul style="list-style-type: none"> ・電源が供給されていない時 ・インジケータの設定が、『消灯(常時)』あるいは『点灯(アクセス時)』になっている時

※要注意：「オレンジ色」と「赤色」が特に判別しにくい

インジケータがオレンジ色



インジケータが赤色



BB-HCM381/HCE481のインジケータ表示色の解説

表示色	インジケータ部(拡大)	表示状態	カメラ動作状態
緑色		点灯	<ul style="list-style-type: none"> ・LAN接続時 ・待機中or通信中 ・自動設定の設定完了時 ・DHCP設定のIPアドレス取得完了時
		点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・自動設定の設定中 ・DHCP設定のIPアドレス未取得時
オレンジ色		点灯	[電源投入時や待機時] <ul style="list-style-type: none"> ・LANに接続していない時(イーサネットのケーブルが抜けているときなど)
		点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・LANに接続していない時(イーサネットのケーブルが抜けている/断線しているときなど) ・バージョンアップ中 (ファイル名入力画面表示中) ・CLEAR SETTING ボタンを押した時
		点滅 (約2秒間隔)	<ul style="list-style-type: none"> ・UPnPによるポート更新エラー ※カメラ側のステータス情報で「UPnP」の状態を確認してください →ステータス情報説明 (BB-HCE481/HCM403/HCM3xxシリーズ)

赤色		点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品に異常発生時 ※オレンジ色の点灯を、赤色の点灯と誤認されることがあります。赤色は、点灯状態はありません。カメラ側のステータス情報で「自己診断」の状態を確認してください。 →ステータス情報説明 (BB-HCE481/HCM403/HCM3xxシリーズ)
消灯		消灯	<ul style="list-style-type: none"> ・電源が供給されていない時 ・インジケータの設定が、『消灯 (常時)』あるいは『点灯 (アクセス時)』になっている時