

■Let's note SZ5 Windows 7 Professional プレインストール済みモデル(光学式ドライブ内蔵)の主な仕様

品番	CF-SZ5ADCKS (HDDモデル)	CF-SZ5AMCKS (HDD・Office搭載)	CF-SZ5ADLKS (SSDモデル)	CF-SZ5AFLKS (ワイヤレスWAN)	CF-SZ5ADQMS (ハイパフォーマンス)
OS*	Windows 7 Professional 32ビット (日本語版) プレインストール済みモデル (Windows 10 Pro ダウングレード権行使)				
CPU	インテル® vPro™ テクノロジー採用*28 インテル® Core™ i5-6300U vPro™ プロセッサ 2.40 GHz (キャッシュ 3 MB)*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00 GHz)				
メインメモリー*3	4 GB*2 LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)				
ビデオメモリー*4	最大1647 MB*2 (メインメモリーと共用)				
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス 520 (CPU内に蔵)				
ストレージ*5	HDD: 320 GB (Serial ATA)		SSD: 128 GB (Serial ATA)		SSD: 256 GB (Serial ATA)
上記容量のうち約30 GBをリカバリー領域、約300 MBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)					
光学式ドライブ (内蔵)					
DVDスーパーマルチドライブ (バッファアンダーランエラー防止機能搭載)					
連続データ転送速度*34 *35	再生		記録		
対応ディスク、および対応フォーマット*35	再生		記録		
表示方式	12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー広視野角液晶(1920×1200ドット) アンチグレア				
外部ディスプレイ表示*6	1024×768, 1280×768, 1280×1024, 1360×768, 1366×768, 1400×1050, 1600×900, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200ドット: 約1770 万色				
本体+外部ディスプレイ同時表示*6	1024×768, 1280×768, 1280×1024, 1360×768, 1366×768, 1400×1050, 1600×900, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200ドット: 約1677 万色				
無線LAN*7	インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠*8 (WPA2-AES/TKIP対応, Wi-Fi準拠)				
ワイヤレスWAN	搭載していません				
LAN*9 *10、Bluetooth*11	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T ・Bluetooth v4.0 (Windows 10 Pro使用時はBluetooth v4.1)				
サウンド機能	PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー				
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2準拠)*33				
カードスロット	SDメモリーカードスロット*15×1スロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)				
インターフェース	USB3.0ポート×3*13、LANコネクタ(RJ-45)*5、外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、HDMI出力端子*14、ヘッドセット端子 (マイク入力*30+オーディオ出力) (ヘッドセットミニジャックM3*31)				
キーボード・ポインティングデバイス	OAGD準拠キーボード(86キー)、キーピッチ: 19 mm(横)/16 mm(縦) (一部キーを除く)、ストローク: 2mm/ホイールパッド				
カメラ・センサー	解像度: Full HD 1080p、有効画素数: 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク・照度(明るさ)				
電源	ACアダプター*15	入力: AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz, 出力: DC 16 V, 4.06 A, 電源コードは100 V 専用			
	バッテリーパック	バッテリーパック(L) 付属 7.2 V (リチウムイオン)・公称容量 10050 mAh/定格容量 9600 mAh			バッテリーパック(S) 付属 7.2 V (リチウムイオン)・公称容量 6700 mAh/定格容量 6400 mAh
バッテリー	駆動時間*16	付属のバッテリーパック(L) 装着時: 約16.5時間 別売りのバッテリーパック(S) 装着時: 約11時間			付属のバッテリーパック(S) 装着時: 約13.5時間 別売りのバッテリーパック(L) 装着時: 約19.5時間
	充電時間*17	・バッテリーパック(L) 装着時: 約3.5時間(電源オン状態) / 約3.5時間(電源オフ状態) ・バッテリーパック(S) 装着時: 約3時間(電源オン状態) / 約3時間(電源オフ状態) ・満充電にかかる時間: バッテリーパック(L) 装着時: 最大3.5時間、バッテリーパック(S) 装着時: 最大3時間 ・完全放電にかかる時間: バッテリーパック(L) 装着時: 約6時間、バッテリーパック(S) 装着時: 約4.5時間			
消費電力/エネルギー消費効率/達成率*18	最大約65 W*19 / 2011年度基準 RfC 0.021 AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値: 39 W				
外形寸法	幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm(突起部除く)				
質量*20	パソコン本体	約1.115 kg(付属のバッテリーパック(L) (約320 g) 装着時)	約0.929 kg(付属のバッテリーパック(S) (約225 g) 装着時)	約0.955 kg(付属のバッテリーパック(S) (約225 g) 装着時)	約0.929 kg(付属のバッテリーパック(S) (約225 g) 装着時)
ACアダプター	約220 g(電源コード(約60 g) 除く)*32				
使用環境条件	温度: 5°C~35°C、湿度: 30%RH~80%RH(結露なきこと)				
導入済みソフトウェア	Microsoft Internet Explorer 11、ネットセリタ-Lite、無線切り替えユーティリティ、インテル® ワイヤレスBluetooth®、セキュリティ設定ユーティリティ*21、[F]-フィルター-6.0] 30日間無料お試し版*21、Infinium TPM Professional Package*21、Adobe Reader、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、ホールパッドユーティリティ、NumLockおかしらせ*21*22、Hotkey設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ*21、電源プラン拡張ユーティリティ、ビューポイント制御ユーティリティ、Power2Go with DVD/Duplicating、Microsoft Windows Media Player 12、CyberLink Power2Go DVD12*27、プロジェクトヘルパー、USBキーホルダーヘルパー、ディスプレイヘルパー*21、Wireless Manager mobile edition*21*23、Intel WiDi*24、USB充電設定ユーティリティ、カメラユーティリティ、ズームビューア*21、画面分割ユーティリティ、解像度切り替えユーティリティ、画面共有ソフトユーティリティ、オプションディスプレイ、PC情報ポータル、PC情報ビューア、Aptioセキュアユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ*25、Dashboard for Panasonic PC、無線診断ユーティリティ、リカバリディスク作成ユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ*26、DirectX 11.1、Microsoft .NET Framework 4.5、インテル® PROSet/Wireless Software (無線LANの認証方式を拡張しています)、VIP Access for Desktop (インテル® IPT用アプリケーションソフト)				
付属品	ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等		Office Home & Business Premium プラス Office 365サービス ワイヤレスLAN拡張機能設定ユーティリティ、ワイヤレスWAN設定変更ユーティリティ		

\*上記の商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

\*OSおよび導入済みソフトウェアは、お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリー機能またはカ/リ/バ/ディ/スクを使ってインストールしたOSのみサポートします。

\*1 お買い上げ時にインストールされているOSと、リカバリー機能を使ってインストールするOSを両方同時に使用することはできません。どちらかOSをインストールして使用し、ハードディスクドライブの領域にその領域のデータを使って再インストールすると、インストールするOS (Windows 7 (32ビット)またはWindows 7 (64ビット)) を選ぶことができます。Windows 7/Windows 10の切り替えにはカ/リ/バ/ディ/スクが必要です。\*2 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト、\*3 メモリーの増設はできません。\*4 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくとできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。ハードウェアソフトウェアの構成によって変化する場合があります。\*5 1 MB=1,000,000バイト、1 GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。\*6 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによります。選択可能な解像度は、選択可能な解像度よりも正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度を確認してください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示は、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。\*7 通信距離は2.4GHz帯、5.2GHz帯、5.8GHz帯、5.0GHz帯(11a/n/ac)チャンネルで見通し約30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。使用無線チャンネルについてはホームページでご確認ください。\*8 IEEE802.11aの5.2GHz/5.8GHz帯(W52/W53)帯は、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で、無線LANの電源がオフの状態では本機を屋外で使用することは、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておく必要があります。5.4GHz~5.725GHzの周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されています。IEEE802.11aを使用して本機と接続するには、W52/W53/W56のみ、いずれかに対して無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n/ac準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要で、また本機および無線LANアクセスポイントの両方に設定しているときの動作確認が必要です。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。\*9 コネクタの形状によらず、使用できない場合があります。\*10 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。\*11 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。\*12 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードに接続して使用してください。\*13 JEITA/VA動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*14 動作環境・システム設定により変動します。\*15 本製品は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*16 JEITA/VA動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*17 バッテリーのエコモード(ECO)無効時、エコモード(ECO)有効時に設定しているときの動作確認が必要です。\*18 本製品は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*19 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*20 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*21 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*22 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*23 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*24 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*25 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*26 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*27 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*28 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*29 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*30 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*31 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*32 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*33 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*34 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。\*35 本製品の電源消費率は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。

■オプション

品名	品番	希望小売価格(税別)
バッテリーパック(L) *1	CF-VZSU0NJS	15,000円
・質量: 約320 g		
バッテリーパック(S) *1	CF-VZSU0MJS	10,000円
・質量: 約225 g		
ACアダプター	CF-AA6412CJS	10,000円
・質量: 約200 g		
・電源コード(約60g) 付属*2		
ミニACアダプター	CF-AAA001AS	6,000円
・質量: 約110 g		
(ケーブル約20g 付属)		
・電源コード(約60g) 付属*2		
プライバシーフィルター	CF-VPS08JS	オープン価格*

\*オプション価格の商品は希望小売価格を定めておりません。  
\*1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。\*2 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

- コンピュータの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について  
[http://panasonic.biz/pc/recycle/product\\_recycle/data\\_delete\\_office.html](http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html)
- 無線LANご使用時のセキュリティについて  
[http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan\\_sec/](http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/)
- 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。  
(推奨品) 株式会社 パナフロン WSR-1166DHP2

このマークを掲載の機種は、省エネ法の2011年度目標基準値を100%以上達成しています。



PCグリーンレベルに適合  
本製品はPC3R(PCグリーンレベル)適合の審査基準を満たしています。基準、適合製品および環境性能レポートの詳細は、[http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc\\_green\\_label.html](http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.html)をご覧ください。

★★★ V13