

■ Let's note SV9(光学式ドライブ内蔵) vPro対応モデルの主な仕様

無料アップグレード
*90日保証になった新モデル

Windows 11

※43

品 番		CF-SV9TFKVS (ワイヤレスWAN内蔵モデル)	CF-SV9RDAVS
O S※1		Windows 10 Pro※43 64ビット	
CPU		インテル® vPro® テクノロジー採用※30 インテル® Core™ i7-10810U vPro® プロセッサー 1.10 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90 GHz)	インテル® Core™ i5-10310U vPro® プロセッサー 1.70 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40 GHz)
コア数		6コア	4コア
チップセット		CPUi内蔵	
メインメモリー※2		16GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)※3	8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)※3
ビデオメモリー※2※4		最大8167MB(メインメモリーと共用)	最大4071MB(メインメモリーと共用)
グラフィックアクセラレーター		インテル® UHD グラフィックス(CPUi内蔵)	
		SSD:512GB (PCIe)	SSD:256GB (PCIe)
ストレージ※5		TCG Opal v2.0準拠のSSDを採用しています 上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)	
光学式ドライブ(内蔵)※32			
連続データ 転送速度 ※34※35	再 生	DVD-RAM※36 最大5倍速、DVD-ROM 最大8倍速、DVD-R※37 最大8倍速、DVD-R DL 最大8倍速、DVD-RW※38 最大8倍速、+R 最大8倍速、+R DL 最大8倍速、+RW 最大8倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速、High-Speed CD-RW 最大24倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大24倍速	
	記 録	DVD-RAM※36 最大5倍速、DVD-R※37 最大8倍速、DVD-R DL 最大6倍速、DVD-RW※38 最大6倍速、+R 最大8倍速、+R DL 最大6倍速、+RW 最大4倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 4倍速、High-Speed CD-RW 10倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大16倍速	
	再 生	DVD-RAM※36(1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB、2層)、DVD-Video(1層、2層)、DVD-R※37(1.4GB、2.8GB、3.95GB、4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW※38(Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)、+R(4.7GB)、+R DL(8.5GB)、+RW(4.7GB)、High Speed +RW(4.7GB)、CD-Audio、CD-ROM(XA対応)、Photo CD(マルチセッション対応)、Video CD、CD EXTRA、CD-TEXT、CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW	
	記 録	DVD-RAM※36(1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)、DVD-R(1.4GB、2.8 GB、4.7GB for General)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW※38(Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)、+R(4.7GB)、+R DL(8.5GB)、+RW(4.7GB)、High Speed +RW(4.7GB)、CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW	
表示方式		12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) アンチグレア	
外部ディスプレイ表示※6		1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色 ■HDMI出力のみ:2560×1440、3840×2160(30Hz/60Hz)、4096×2160(30Hz/60Hz)	
	本体+外部ディスプレイ同時表示※6	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色	
無線LAN※7		インテル® Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g/n/ac/ax準拠※9(WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)	
ワイヤレスWAN		ワイヤレスWANモジュール内蔵(LTE対応)※31	搭載されていません
LAN※9※10		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
Bluetooth※11		Bluetooth v5.0	
サウンド機能		PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー	
セキュリティチップ		TPM(TCG V2.0準拠)	
カードスロット		SDメモリーカードスロット※12×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) nano SIMカードスロット(nanoサイズ)	
インターフェース		USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)※13、USB3.0 Type-Aポート※14×3、LANコネクタ(RJ-45)※9、外部ディスプレイコネクタ(アナログDRGB ミニD-sub 15ピン)※15※42、HDMI出力端子(4K60p出力対応)※16※17、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)※28、CTIA準拠)	
		OADG準拠キーボード(86キー)、キーボード:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)、ストローク:2mm	
ポインティングデバイス		ホイールパッド	
カメラ		顔認証対応カメラ、解像度:Full HD 1080p、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載	
センサー		照度(明るさ)	
電 源	ACアダプター※18	入力:AC100V～240V、50Hz/60Hz 出力:DC16V、5.3 A、電源コードは100V専用	
	バッテリーパック	バッテリーパック(L) 付属 10.8V(リチウムイオン)・定格容量 6300mAh	
バッテリー	駆動時間※19	付属のバッテリーパック(L) 装着時:約19.5時間 別売のバッテリーパック(S) 装着時:約12.5時間	
	充電時間※20	約3時間(電源オフ状態)/約3時間(電源オン状態) ・満充電にかかる時間:バッテリーパック(L) 装着時:最大3時間、バッテリーパック(S) 装着時:最大3時間 ・完全放電にかかる時間:バッテリーパック(L) 装着時:約5.5時間、バッテリーパック(S) 装着時:約4.5時間	
	残量表示補正の所要時間		
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※21		最大約85W※20/目標年度2022年度 12区分 17.6[kWh/年] ㊟ AA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:51W	
外形寸法		幅283.5mm×奥行203.8mm×高さ24.5mm(突起部除く)	
質 量※23	パソコン本体	約1.124kg(付属のバッテリーパック(L)(約355g) 装着時)	
	ACアダプター	約230g(電源コード(約60g) 除く)	
使用環境条件		温度:5℃～35℃、湿度:30%RH～80%RH(結露なきこと)	
導入済みソフトウェア※1		Panasonic PC設定ユーティリティ、i・f・フィルタ 6.0J30日間無料お試し版※24、Aptioセッティングユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ※25、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※26、DirectX 12、Microsoft .NET Framework 4.8、Microsoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Microsoft Windows Media Player 12、VIP Access for Desktop(インテル® IPT利用アプリケーション)、Power2Go for Panasonic、CyberLink PowerDirector for Panasonic、CyberLink PowerDVD 14※27※29、Panasonic PC Camera Utility	
付属品		ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等	

※上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。

※Windows 10/OSバージョンは、品番変更はせずに機種毎の切り替えタイミングにて、Windows 10の最新OSバージョンに切り替えて出荷いたします。詳しくは、当社ホームページを確認ください。

※一般的にWindows 10、DOS/V用等と表記されているソフトおよび周辺機器の中には本PCで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。

※ソフトウェアに関するサポートは、各メーカーで行っております。

※1 OSおよび導入済みソフトウェアは、お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト、※3 メモリーの増設はできません。※4 コンピュータの動作状況により、メインメモリーの容量が自動的に割り込まれます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSによって割り当てられます。ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。1GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でGB表示される場合があります。※5 バッテリー本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。選択可能な解像度、外部ディスプレイによって、選択可能な最大解像度などの表示スペックは、接続環境の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。※7 通信距離は2.4GHz帯(11b/g/n)チャンネルで見通し約50m、5GHz帯(11a/n/ac)チャンネルで見通し約30mです(電波強度、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。使用無線チャンネルについてはホームページでご確認ください。※8 5GHz帯(W52)を使って登録局と通信を行う場合を除き、IEEE802.11aが使用する5.5GHz帯/5.3GHz帯(W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52(登録局を除く)/W53をご使用で、無線LANの動作は本製品で使用する場合は、あらかじめ確認する必要があります。5.47GHz帯～5.725GHz帯の周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されています。IEEE802.11aを使用して、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントを接続できない、IEEE802.11n/ac準拠モードで通信する場合は、本モデルに対応した無線LANアクセスポイントが必要ですが、また、本機および無線LANアクセスポイントの電波化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※9 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。※10 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を必ずしも表していません。使用環境により変動します。※11 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※12 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量128GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み。UHS-IIは、容量128GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み。UHS-Iは、容量32GBまでの当社製SDXCメモリーカード、容量128GBまでの当社製SDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのOS機器の動作を保証するものではありません(詳細は検証結果をホームページでご確認ください)。※13 USB 1.1(Gen1/2)、USB Power Delivery、Thunderbolt™ 3、DisplayPort™ 1.2、USB Type-C 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※14 USB1.1/2.0/3.0対応、USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※15 Power DVDでDVD-Videoを再生する場合、アナログディスプレイには表示できません。※16 3840×2160ドット(30Hz/60Hz)、4096×2160ドット(30Hz/60Hz)表示可能。※17 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※18 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※19 JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0))に基づいて測定、バッテリー駆動時間は動作環境、温度の程度、システム設定により変動します。満充電容量を段階的に削減し(バッテリーパックは長寿命化しています。JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0))に基づいてこれはホームページをご覧ください。※20 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電するまで時間がかかる場合があります。※21 エネルギー消費効率とは、IEC J C62632(2014)に規定する方法、およびエネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)所収「省エネルギー型電子計算機—目標年度2022年度版—」(JEITA)を参考と測定した年間消費電力量(kWh/年)の値です。目標年度は、2022年度を指し、1,000ワット以下をA、100ワット以下をB、100ワット以上140ワット未満をC、100ワット以上140ワット未満をD、100ワット以上140ワット未満をE、100ワット以上140ワット未満をF、100ワット以上140ワット未満をG、100ワット以上140ワット未満をH、100ワット以上140ワット未満をI、100ワット以上140ワット未満をJ、100ワット以上140ワット未満をK、100ワット以上140ワット未満をL、100ワット以上140ワット未満をM、100ワット以上140ワット未満をN、100ワット以上140ワット未満をO、100ワット以上140ワット未満をP、100ワット以上140ワット未満をQ、100ワット以上140ワット未満をR、100ワット以上140ワット未満をS、100ワット以上140ワット未満をT、100ワット以上140ワット未満をU、100ワット以上140ワット未満をV、100ワット以上140ワット未満をW、100ワット以上140ワット未満をX、100ワット以上140ワット未満をY、100ワット以上140ワット未満をZ、100ワット以上140ワット未満をAA、100ワット以上140ワット未満をAB、100ワット以上140ワット未満をAC、100ワット以上140ワット未満をAD、100ワット以上140ワット未満をAE、100ワット以上140ワット未満をAF、100ワット以上140ワット未満をAG、100ワット以上140ワット未満をAH、100ワット以上140ワット未満をAI、100ワット以上140ワット未満をAJ、100ワット以上140ワット未満をAK、100ワット以上140ワット未満をAL、100ワット以上140ワット未満をAM、100ワット以上140ワット未満をAN、100ワット以上140ワット未満をAO、100ワット以上140ワット未満をAP、100ワット以上140ワット未満をAQ、100ワット以上140ワット未満をAR、100ワット以上140ワット未満をAS、100ワット以上140ワット未満をAT、100ワット以上140ワット未満をAU、100ワット以上140ワット未満をAV、100ワット以上140ワット未満をAW、100ワット以上140ワット未満をAX、100ワット以上140ワット未満をAY、100ワット以上140ワット未満をAZ、100ワット以上140ワット未満をBA、100ワット以上140ワット未満をBB、100ワット以上140ワット未満をBC、100ワット以上140ワット未満をBD、100ワット以上140ワット未満をBE、100ワット以上140ワット未満をBF、100ワット以上140ワット未満をBG、100ワット以上140ワット未満をBH、100ワット以上140ワット未満をBI、100ワット以上140ワット未満をBJ、100ワット以上140ワット未満をBK、100ワット以上140ワット未満をBL、100ワット以上140ワット未満をBM、100ワット以上140ワット未満をBN、100ワット以上140ワット未満をBO、100ワット以上140ワット未満をBP、100ワット以上140ワット未満をBQ、100ワット以上140ワット未満をBR、100ワット以上140ワット未満をBS、100ワット以上140ワット未満をBT、100ワット以上140ワット未満をBU、100ワット以上140ワット未満をBV、100ワット以上140ワット未満をBW、100ワット以上140ワット未満をBX、100ワット以上140ワット未満をBY、100ワット以上140ワット未満をBZ、100ワット以上140ワット未満をCA、100ワット以上140ワット未満をCB、100ワット以上140ワット未満をCC、100ワット以上140ワット未満をCD、100ワット以上140ワット未満をCE、100ワット以上140ワット未満をCF、100ワット以上140ワット未満をCG、100ワット以上140ワット未満をCH、100ワット以上140ワット未満をCI、100ワット以上140ワット未満をCJ、100ワット以上140ワット未満をCK、100ワット以上140ワット未満をCL、100ワット以上140ワット未満をCM、100ワット以上140ワット未満をCN、100ワット以上140ワット未満をCO、100ワット以上140ワット未満をCP、100ワット以上140ワット未満をCQ、100ワット以上140ワット未満をCR、100ワット以上140ワット未満をCS、100ワット以上140ワット未満をCT、100ワット以上140ワット未満をCU、100ワット以上140ワット未満をCV、100ワット以上140ワット未満をCW、100ワット以上140ワット未満をCX、100ワット以上140ワット未満をCY、100ワット以上140ワット未満をCZ、100ワット以上140ワット未満をDA、100ワット以上140ワット未満をDB、100ワット以上140ワット未満をDC、100ワット以上140ワット未満をDD、100ワット以上140ワット未満をDE、100ワット以上140ワット未満をDF、100ワット以上140ワット未満をDG、100ワット以上140ワット未満をDH、100ワット以上140ワット未満をDI、100ワット以上140ワット未満をDJ、100ワット以上140ワット未満をDK、100ワット以上140ワット未満をDL、100ワット以上140ワット未満をDM、100ワット以上140ワット未満をDN、100ワット以上140ワット未満をDO、100ワット以上140ワット未満をDP、100ワット以上140ワット未満をDQ、100ワット以上140ワット未満をDR、100ワット以上140ワット未満をDS、100ワット以上140ワット未満をDT、100ワット以上140ワット未満をDU、100ワット以上140ワット未満をDV、100ワット以上140ワット未満をDW、100ワット以上140ワット未満をDX、100ワット以上140ワット未満をDY、100ワット以上140ワット未満をDZ、100ワット以上140ワット未満をEA、100ワット以上140ワット未満をEB、100ワット以上140ワット未満をEC、100ワット以上140ワット未満をED、100ワット以上140ワット未満をEE、100ワット以上140ワット未満をEF、100ワット以上140ワット未満をEG、100ワット以上140ワット未満をEH、100ワット以上140ワット未満をEI、100ワット以上140ワット未満をEJ、100ワット以上140ワット未満をEK、100ワット以上140ワット未満をEL、100ワット以上140ワット未満をEM、100ワット以上140ワット未満をEN、100ワット以上140ワット未満をEO、100ワット以上140ワット未満をEP、100ワット以上140ワット未満をEQ、100ワット以上140ワット未満をER、100ワット以上140ワット未満をES、100ワット以上140ワット未満をET、100ワット以上140ワット未満をEU、100ワット以上140ワット未満をEV、100ワット以上140ワット未満をEW、100ワット以上140ワット未満をEX、100ワット以上140ワット未満をEY、100ワット以上140ワット未満をEZ、100ワット以上140ワット未満をFA、100ワット以上140ワット未満をFB、100ワット以上140ワット未満をFC、100ワット以上140ワット未満をFD、100ワット以上140ワット未満をFE、100ワット以上140ワット未満をFF、100ワット以上140ワット未満をFG、100ワット以上140ワット未満をFH、100ワット以上140ワット未満をFI、100ワット以上140ワット未満をFJ、100ワット以上140ワット未満をFK、100ワット以上140ワット未満をFL、100ワット以上140ワット未満をFM、100ワット以上140ワット未満をFN、100ワット以上140ワット未満をFO、100ワット以上140ワット未満をFP、100ワット以上140ワット未満をFQ、100ワット以上140ワット未満をFR、100ワット以上140ワット未満をFS、100ワット以上140ワット未満をFT、100ワット以上140ワット未満をFU、100ワット以上140ワット未満をFV、100ワット以上140ワット未満をFW、100ワット以上140ワット未満をFX、100ワット以上140ワット未満をFY、100ワット以上140ワット未満をFZ、100ワット以上140ワット未満をGA、100ワット以上140ワット未満をGB、100ワット以上140ワット未満をGC、100ワット以上140ワット未満をGD、100ワット以上140ワット未満をGE、100ワット以上140ワット未満をGF、100ワット以上140ワット未満をGG、100ワット以上140ワット未満をGH、100ワット以上140ワット未満をGI、100ワット以上140ワット未満をGJ、100ワット以上140ワット未満をGK、100ワット以上140ワット未満をGL、100ワット以上140ワット未満をGM、100ワット以上140ワット未満をGN、100ワット以上140ワット未満をGO、100ワット以上140ワット未満をGP、100ワット以上140ワット未満をGQ、100ワット以上140ワット未満をGR、100ワット以上140ワット未満をGS、100ワット以上140ワット未満をGT、100ワット以上140ワット未満をGU、100ワット以上140ワット未満をGV、100ワット以上140ワット未満をGW、100ワット以上140ワット未満をGX、100ワット以上140ワット未満をGY、100ワット以上140ワット未満をGZ、100ワット以上140ワット未満をHA、100ワット以上140ワット未満をHB、100ワット以上140ワット未満をHC、100ワット以上140ワット未満をHD、100ワット以上140ワット未満をHE、100ワット以上140ワット未満をHF、100ワット以上140ワット未満をHG、100ワット以上140ワット未満をHH、100ワット以上140ワット未満をHI、100ワット以上140ワット未満をHJ、100ワット以上140ワット未満をHK、100ワット以上140ワット未満をHL、100ワット以上140ワット未満をHM、100ワット以上140ワット未満をHN、100ワット以上140ワット未満をHO、100ワット以上140ワット未満をHP、100ワット以上140ワット未満をHQ、100ワット以上140ワット未満をHR、100ワット以上140ワット未満をHS、100ワット以上140ワット未満をHT、100ワット以上140ワット未満をHU、100ワット以上140ワット未満をHV、100ワット以上140ワット未満をHW、100ワット以上140ワット未満をHX、100ワット以上140ワット未満をHY、100ワット以上140ワット未満をHZ、100ワット以上140ワット未満をIA、100ワット以上140ワット未満をIB、100ワット以上140ワット未満をIC、100ワット以上140ワット未満をID、100ワット以上140ワット未満をIE、100ワット以上140ワット未満をIF、100ワット以上140ワット未満をIG、100ワット以上140ワット未満をIH、100ワット以上140ワット未満をII、100ワット以上140ワット未満をIJ、100ワット以上140ワット未満をIK、100ワット以上140ワット未満をIL、100ワット以上140ワット未満をIM、100ワット以上140ワット未満をIN、100ワット以上140ワット未満をIO、100ワット以上140ワット未満をIP、100ワット以上140ワット未満をIQ、100ワット以上140ワット未満をIR、100ワット以上140ワット未満をIS、100ワット以上140ワット未満をIT、100ワット以上140ワット未満をIU、100ワット以上140ワット未満をIV、100ワット以上140ワット未満をIW、100ワット以上140ワット未満をIX、100ワット以上140ワット未満をIY、100ワット以上140ワット未満をIZ、100ワット以上140ワット未満をJA、100ワット以上140ワット未満をJB、100ワット以上140ワット未満をJC、100ワット以上140ワット未満をJD、100ワット以上140ワット未満をJE、100ワット以上140ワット未満をJF、100ワット以上140ワット未満をJG、100ワット以上140ワット未満をJH、100ワット以上140ワット未満をJI、100ワット以上140ワット未満をJJ、100ワット以上140ワット未満をJK、100ワット以上140ワット未満をJL、100ワット以上140ワット未満をJM、100ワット以上140ワット未満をJN、100ワット以上140ワット未満をJO、100ワット以上140ワット未満をJP、100ワット以上140ワット未満をJQ、100ワット以上140ワット未満をJR、100ワット以上140ワット未満をJS、100ワット以上140ワット未満をJT、100ワット以上140ワット未満をJU、100ワット以上140ワット未満をJV、100ワット以上140ワット未満をJW、100ワット以上140ワット未満をJX、100ワット以上140ワット未満をJY、100ワット以上140ワット未満をJZ、100ワット以上140ワット未満をKA、100ワット以上140ワット未満をKB、100ワット以上140ワット未満をKC、100ワット以上140ワット未満をKD、100ワット以上140ワット未満をKE、100ワット以上140ワット未満をKF、100ワット以上140ワット未満をKG、100ワット以上140ワット未満をKH、100ワット以上140ワット未満をKI、100ワット以上140ワット未満をKJ、100ワット以上140ワット未満をKL、100ワット以上140ワット未満をKM、100ワット以上140ワット未満をKN、100ワット以上140ワット未満をKO、100ワット以上140ワット未満をKP、100ワット以上140ワット未満をKQ、100ワット以上140ワット未満をKR、100ワット以上140ワット未満をKS、100ワット以上140ワット未満をKT、100ワット以上140ワット未満をKU、100ワット以上140ワット未満をKV、100ワット以上140ワット未満をKW、100ワット以上140ワット未満をKX、100ワット以上140ワット未満をKY、100ワット以上140ワット未満をKZ、100ワット以上140ワット未満をLA、100ワット以上140ワット未満をLB、100ワット以上140ワット未満をLC、100ワット以上140ワット未満をLD、100ワット以上140ワット未満をLE、100ワット以上140ワット未満をLF、100ワット以上140ワット未満をLG、100ワット以上140ワット未満をLH、100ワット以上140ワット未満をLI、100ワット以上140ワット未満をLJ、100ワット以上140ワット未満をLK、100ワット以上140ワット未満をLL、100ワット以上140ワット未満をLM、100ワット以上140ワット未満をLN、100ワット以上140ワット未満をLO、100ワット以上140ワット未満をLP、100ワット以上140ワット未満をLQ、100ワット以上140ワット未満をLR、100ワット以上140ワット未満をLS、100ワット以上140ワット未満をLT、100ワット以上140ワット未満をLU、100ワット以上140ワット未満をLV、100ワット以上140ワット未満をLW、100ワット以上140ワット未満をLX、100ワット以上140ワット未満をLY、100ワット以上140ワット未満をLZ、100ワット以上140ワット未満をMA、100ワット以上140ワット未満をMB、100ワット以上140ワット未満をMC、100ワット以上140ワット未満をMD、100ワット以上140ワット未満をME、100ワット以上140ワット未満をMF、100ワット以上140ワット未満をMG、100ワット以上140ワット未満をMH、100ワット以上140ワット未満をMI、100ワット以上140ワット未満をMJ、100ワット以上140ワット未満をMK、100ワット以上140ワット未満をML、100ワット以上140ワット未満をMN、100ワット以上140ワット未満をMO、100ワット以上140ワット未満をMP、100ワット以上140ワット未満をMQ、100ワット以上140ワット未満をMR、100ワット以上140ワット未満をMS、100ワット以上140ワット未満をMT、100ワット以上140ワット未満をMU、100ワット以上140ワット未満をMV、100ワット以上140ワット未満をMW、100ワット以上140ワット未満をMX、100ワット以上140ワット未満をMY、100ワット以上140ワット未満をMZ、100ワット以上140ワット未満をNA、100ワット以上140ワット未満をNB、100ワット以上140ワット未満をNC、100ワット以上140ワット未満をND、100ワット以上140ワット未満をNE、100ワット以上140ワット未満をNF、100ワット以上140ワット未満をNG、100ワット以上140ワット未満をNH、100ワット以上140ワット未満をNI、100ワット以上140ワット未満をNJ、100ワット以上140ワット未満をNK、100ワット以上140ワット未満をNL、100ワット以上140ワット未満をNM、100ワット以上140ワット未満をNO、100ワット以上140ワット未満をNP、100ワット以上140ワット未満をNQ、100ワット以上140ワット未満をNR、100ワット以上140ワット未満をNS、100ワット以上140ワット未満をNT、100ワット以上140ワット未満をNU、100ワット以上140ワット未満をNV、100ワット以上140ワット未満をNW、100ワット以上140ワット未満をNX、100ワット以上140ワット未満をNY、100ワット以上140ワット未満をNZ、100ワット以上140ワット未満をOA、100ワット以上140ワット未満をOB、100ワット以上140ワット未満をOC、100ワット以上140ワット未満をOD、100ワット以上140ワット未満をOE、100ワット以上140ワット未満をOF、100ワット以上140ワット未満をOG、100ワット以上140ワット未満をOH、100ワット以上140ワット未満をOI、100ワット以上140ワット未満をOJ、100ワット以上140ワット未満をOK、100ワット以上140ワット未満をOL、100ワット以上140ワット未満をOM、100ワット以上140ワット未満をON、100ワット以上140ワット未満をOO、100ワット以上140ワット未満をOP、100ワット以上140ワット未満をOQ、100ワット以上140ワット未満をOR、100ワット以上140ワット未満をOS、100ワット以上140ワット未満をOT、100ワット以上140ワット未満をOU、100ワット以上140ワット未満をOV、100ワット以上140ワット未満をOW、100ワット以上140ワット未満をOX、100ワット以上140ワット未満をOY、100ワット以上140ワット未満をOZ、100ワット以上140ワット未満をPA、100ワット以上140ワット未満をPB、100ワット以上140ワット未満をPC、100ワット以上140ワット未満をPD、100ワット以上140ワット未満をPE、100ワット以上140ワット未満をPF、100ワット以上140ワット未満をPG、100ワット以上140ワット未満をPH、100ワット以上140ワット未満をPI、100ワット以上140ワット未満をPJ、100ワット以上140ワット未満をPK、100ワット以上140ワット未満をPL、100ワット以上140ワット未満をPM、100ワット以上140ワット未満をPN、100ワット以上140ワット未満をPO、100ワット以上140ワット未満をPP、100ワット以上140ワット未満をPQ、100ワット以上140ワット未満をPR、100ワット以上140ワット未満をPS、100ワット以上140ワット未満をPT、100ワット以上140ワット未満をPU、100ワット以上140ワット未満をPV、100ワット以上140ワット未満をPW、100ワット以上140ワット未満をPX、100ワット以上140ワット未満をPY、100ワット以上140ワット未満をPZ、100ワット以上140ワット未満をQA、100ワット以上140ワット未満をQB、100ワット以上140ワット未満をQC、100ワット以上140ワット未満をQD、100ワット以上140ワット未満をQE、100ワット以上140ワット未満をQF、100ワット以上140ワット未満をQG、100ワット以上140ワット未満をQH、100ワット以上140ワット未満をQI、100ワット以上140ワット未満をQJ、100ワット以上140ワット未満をQK、100ワット以上140ワット未満をQL、100ワット以上140ワット未満をQM、100ワット以上140ワット未満をQN、100ワット以上140ワット未満をQO